

# GENERATOR R 6500 E ELEKTROSTART



## Beschreibung des Produkts:

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohobel oder Wasserpumpe, E-Schweißen. Ölmenge-Abschaltautomatik. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdosen. Generator-Typ Asynchron Elektrische Leistung (1~) cos (phi) 1,0 5000 VA Elektrische Leistung (3~) cos (phi) 1,0 5900 VA Spannung (3~) 400 V Spannung (1~) 230 V Strom 3~ 8,2 A Maximaler Gesamtstrom (1~) 21,7 A Strom 1~ (CEE) 21,7 A Strom 1~ (T23) 16 A max. Anlaufstrom cos ? 0,6 (3~) 10 A (bei 20% Spannungsabfall) (1~) 22 A Frequenz 50 Hz Schutzart Generator IP 54 Motor-Typ Honda GX 390 Super Silent Zylinder 1 Drehzahlbereich 3000 U min-1 Kraftstoffart Benzin Motorölfüllmenge 1,1 l Motorleistung 7,5 kW Kühlung Motor/Generator Luft/Luft Tankinhalt 6,5 l Betriebszeit : Vollast 2 h Betriebszeit Halblast 3,5 h Gewicht 97 kg Länge 740 mm Breite 500 mm Höhe 530 mm Schallleistungspegel 98 dB(A) Schalldruckpegel 70 dB(A)

Artikel-Nr	Ihr Preis (exkl. MWST)
05.70117	3'360.00