

CAISSE MOBILE RATHOLITH®



Description du produit:

RathoLith® - Caisse mobile avec protection anti-feu (feu (les dommages causés par des flammes directes se limitent à l'intérieur de la caisse).

Pour la collecte, le stockage et le transport de batteries Lithium-Ion à petites cellules et d'accumulateurs (p.ex. LiPo, etc.).

Récipient avec couvercle: matériel polyéthylène, parois latérales et fond fermés, couleur jaune

Couvercle à charnière avec soupape de pressurisation

2 fermetures à glissières inclinables, couleur du couvercle noir

Traverse pour le câble de chargement dans le couvercle d'env. ø13 mm

Poche pour étiquette sur le côté

Équipement intérieur, composé d'une baignoire (panneaux coupe-feu de 12 mm) pour empêcher la pénétration des flammes et d'un coussin, rempli de granulés de verre

Manipulation facile: Placer la batterie dans le bac de protection anti-feu -> Poser le coussin avec l'agent extincteur par-dessus -> Fermer et verrouiller le couvercle -> Terminé ! Alternativement, l'agent extincteur peut être versé du coussin sur la batterie. Ceci garantit une meilleure absorption de l'électrolyte écoulé.

Données techniques:

Dimensions ext.: env. L 300 x P 200 x H 145 mm

Dimensions int.: env. L 252 x P 152 x H 133 mm

Contenu: 5,5 litres (sans poignées)

Poids brut: max. 4 kg

Poids max. de la batterie: total 6.5 kg (variable en fonction de la géométrie cellulaire)

Remarques:

Vu la perméabilité souhaitée pour les housses des coussins, le développement d'une certaine quantité de poussière ne peut être évitée.

Calcul de la masse max. brute des batteries lors de l'utilisation du produit d'extinction en vrac (si nécessaire, les

espaces vides doivent être remplis de produit d'extinction supplémentaire). Ne convient pas pour le transport sur le voie publique.

Description du produit:

Dimensions ext.: env. 300 x 200 x H 145 mm

Dimensions int.: 252 x P 152 x H 133

Masse brute max. batteries coll. 1,2 kg

Masse brute: max. 4 kg

Matériel récipient et couvercle: PE

Percement ø 13 mm pour le câble du chargeur dans le couvercle